

# Infomacioni list proizvoda

KOMISIJA DELEGIRALA PROPISE (EU) 2019/2013 u pogledu energetskeg označavanja elektronskih displeja

	Parametar	Parametar ili vrednost i preciznost	Jedinica
1.	Ime dobavljača ili zaštitni znak.	HP, Inc.	
	Adresa dobavljača.	HP/Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304-1185 USA	
2.	Identifikator modela	HP M27fq	
3.	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički opseg (SDR)	E	
4.	Na zahtev za napajanje režima u SDR-u	17,0	W
5.	Klasa energetske efikasnosti za visok dinamički opseg (HDR)	nije primenjivo	
6.	Na zahtev režima napajanja u HDR-u, ako se primeni	nije primenjivo	W
7.	Van režima, potražnja za napajanjem, ako je primenljiva	0,3	W
8.	Zahtev za napajanje u režimu pripravnosti, ako je primenljiv	0,5	W
9.	Zahtev za napajanje umreženog režima pripravnosti, ako je primenljivo	nije primenjivo	W
10.	Kategorija elektronskog prikaza	Monitor	
11.	Odnos veličine	16 : 9	
12.	Rezolucija ekrana	2560 x 1440	Pixela
13.	Dijagonala ekrana	68,6	cm
14.	Dijagonala ekrana	27	inča
15.	Vidljiva oblast ekrana	20,10	dm <sup>2</sup>
16.	Korišćena tehnologija panela	LED LCD	
17.	Dostupna automatska kontrola svetline (ABC)	Ne	
18.	Dostupan senzor prepoznavanja glasa	Ne	
19.	Na raspolaganju senzor prisustva sobe	Ne	
20.	Učestalost osvežavanja slike (podrazumevana vrednost)	75	Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost softverskih i firmver ispravki (od datuma završetka plasmana na tržište)	8	Godina
22.	Minimalna garantovana raspoloživost rezervnih delova (od datuma završetka plasmana na tržište)	7	Godina

23.	Minimalna garantovana podrška za proizvode		7	Godina
	Minimalno trajanje opšte garancije koju nudi dobavljač		2	Godina
24.	Tip napajanja		Eksterno	
25.	Spoljno napajanje (nije standardizovano i uključeno u polje za proizvode)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Ulazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Izlazni napon	-	V
26.	Spoljno standardizovano napajanje (ili odgovarajuće ako nije uključeno u polje za proizvode)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Potreban izlazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Potrebno isporučeno trenutno (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Potrebna trenutna frekvencija	-	Hz